

## **Eaton Tijdrelais ETR2-21,(24-240VAC50/60HZ, 24-48VDC), Inschakelwis, 1 wiss.**

**€ 136,00**

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Nom. stroom</b>                                         | 3 A                  |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                              | IP20                 |
| <b>Breedte</b>                                             | 17,5 mm              |
| <b>Hoogte</b>                                              | 70 mm                |
| <b>Diepte</b>                                              | 63 mm                |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                  | Schroefaansluiting   |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz</b>                       | 24.000 - 240.000     |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz</b>                       | 24.000 - 240.000     |
| <b>Bedrijfsspanning bij DC</b>                             | 24.000 - 48.000      |
| <b>Type stuurspanning</b>                                  | AC/DC                |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>                   | 24.000 - 240.000 V   |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>                   | 24.000 - 240.000 V   |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>                        | 24.000 - 240.000 V   |
| <b>Breedte in module-eenheden</b>                          | 1                    |
| <b>Spanningstype van de bedrijfsspanning</b>               | AC/DC                |
| <b>Tijdbereik</b>                                          | 0.050 - 360000.000 s |
| <b>Geschikt voor omegarailmontage</b>                      | Ja                   |
| <b>Compleet apparaat met sokkel</b>                        | Nee                  |
| <b>Bediening op afstand mogelijk</b>                       | Nee                  |
| <b>Geschikt voor frontmontage</b>                          | Nee                  |
| <b>Met insteeksokkel</b>                                   | Nee                  |
| <b>Geschikt als afstandsbediening</b>                      | Nee                  |
| <b>Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd</b>  | Nee                  |
| <b>Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd</b> | Nee                  |
| <b>Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel</b>          | Nee                  |
| <b>Klokfunctie, met puls beginnend, variabel</b>           | Nee                  |
| <b>Met halfgeleideruitgang</b>                             | Nee                  |
| <b>Functie opkomvertragend</b>                             | Nee                  |
| <b>Functie inschakelwissend</b>                            | Ja                   |
| <b>Functie ster-driehoek</b>                               | Nee                  |
| <b>Functie afvalvertragend</b>                             | Nee                  |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>Functie uitschakelwissend</b>                      | Nee |
| <b>Functie pulsvormend</b>                            | Nee |
| <b>Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact</b> | 0   |
| <b>Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact</b>     | 0   |
| <b>Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact</b>   | 1   |
| <b>Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact</b>   | 0   |
| <b>Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact</b>       | 0   |
| <b>Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact</b>     | 0   |
| <b>Opsteekbaar op hulpcontactblok</b>                 | Nee |
| <b>Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd</b> | Nee |
| <b>Frontmontage</b>                                   | Nee |
| <b>Model</b>                                          | ETR |

