# HAGER tijdrelais afvtraag EZF100 € 100,00

| | |
|---|---|
| **Nom. stroom** | 8 A |
| **Breedte** | 17,5 mm |
| **Hoogte** | 87 mm |
| **Diepte** | 65 mm |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Schroefaansluiting |
| **Type stuurspanning** | AC/DC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 24.000 - 240.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 24.000 - 240.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij DC** | 24.000 - 240.000 V |
| **Breedte in module-eenheden** | 1 |
| **Tijdbereik** | 0.000 - 360000.000 s |
| **Bedieningstype** | Digitaal met enkelfunctie |
| **Geschikt voor omegarailmontage** | Ja |
| **Bediening op afstand mogelijk** | Ja |
| **Geschikt voor frontmontage** | Ja |
| **Met insteeksokkel** | Nee |
| **Geschikt als afstandsbediening** | Nee |
| **Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd** | Nee |
| **Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd** | Nee |
| **Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel** | Nee |
| **Klokfunctie, met puls beginnend, variabel** | Nee |
| **Met halfgeleideruitgang** | Nee |
| **Functie opkomvertragend** | Nee |
| **Functie inschakelwissend** | Nee |
| **Functie ster-driehoek** | Nee |
| **Functie afvalvertragend** | Ja |
| **Functie uitschakelwissend** | Nee |
| **Functie pulsvormend** | Nee |
| **Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact** | 1 |
| **Opsteekbaar op hulpcontactblok** | Nee |
| **Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd** | Nee |


15
A1
B1
0.05
.2
.4
.6
.8
1
U/t
1s
10s
1mn
10mn
1h
10h
100h
R
EZF100
A2
16
18