SLV LED Bridge driver, 12 W, 200 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interfac

€ 90,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Breedte	43,8 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	141,8 mm
Hoogte	30 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	12.000 - 12.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	77
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	77
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Zubehör (universal)
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
EF019091	50.000
Land van herkomst	China (CN)


DALI-2 LED Driver
opt. wireless control
1006457
SLV
SLV GmbH - Daimlerstr. 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
LBDWC12W350NLR
Made by HEP GROUP
Urange= 10-40Vdc
Irated= 150-350mA const. Preset
Prated= 1.5-12W
Uout= 60V SELV
max. ratings
for output details see datasheet
Irated= 200mA
Prated= 2-8W
UN= 220-240V
IN= 75mA max.
λ = 0.5-0.9C
fN= 50-60Hz
ta= -20°C - +50°C
SLV UK
LU5 4LT
DALI
DADA
RF Module
LED
SEC
tc= 85°C
110
0mm wire prop.
0.5-1.5