

ABB Busch-Jaeger Busch-free@home® flex-dimmer set Future-84 Wireless

€ 256,00

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.016
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Aansluitwijze	Schroefklem
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Schakelmateriaalbreedte	80 mm
Schakelmateriaalhoogte	80 mm
Schakelmateriaaldiepte	45 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Bedieningswijze	Druktoets
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Lichtwaardegeheugen	Ja
Ingang voor nevenunit	Ja
Seriedimmer	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja

Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Slagvastheid	IK00
Min. diepte van de inbouwdoos	25 mm
App besturing via Bluetooth	Ja
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Stuurspanning	230.000 - 230.000 V
Aderdoorsnede	0.750 - 2.500 mm ²
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Nom. belasting vermogensweerstand	3.000 - 100.000
Nom. belasting inductiestroom	3.000 - 240.000
Nom. belasting capaciteitsvermogen	3.000 - 100.000
Max. schakelvermogen LED	240
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Model	FlexTr., F@H/FlexTr-WL

