

ABB Busch-Jaeger WaveLINE schakelactor 2v

€ 206,00

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.016
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bevestigingswijze	Klembevestiging
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Nom. (meet)stroom	3 A
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Min. diepte van de inbouwdoos	25 mm
Frequentie	868.000 - 868.000 Hz
Geschikt voor schakelaar	Ja
Geschikt voor dimmer	Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar	Nee
Stroomverzorging	230 V AC
Rollingcode-systeem	Nee
Aantal commando's	3
Radiofrequentie	868 MHz
Met radio-handzender	Nee
Met radiocodeerapparaat	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Ja
Geschikt voor rolluikschakelaar	Nee
In behuizing	Ja

In buisvoetbehuizing	Nee
SMD-module/printplaat	Nee
Druktoetsenmodus	Ja
Schakelmodus	Ja
Met radioknop	Nee
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	Nee
Aantal relais	2
Modulatie	MV
Codelengte (Bit)	8
Model	WaveLINE

