# ABB Componenten Condensatormagneetschakelaar Spoel 230-240V 50Hz 240-260V 60Hz

**€ 0,00**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 55 |
| **Hoogte** | 119,5 |
| **Diepte** | 111 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Type stuurspanning** | AC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 230.000 - 240.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 240.000 - 260.000 V |
| **Aantal hoofdcontacten als maakcontact** | 3 |
| **Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz** | 50 kvar |
| **Model** | Magneetschakelaar / AF |
| **Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz** | 50 |


ABB
1L1
3L2
5L3
2T1
4T2
6T3
UAFC50-30-00