# ABB Componenten Magneetschakelaar 11kW 400V 3-polig Spoelcode: 14 Breed spanningsberei € 140,00

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 45 |
| **Hoogte** | 92,3 |
| **Diepte** | 86 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Type stuurspanning** | AC/DC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 250.000 - 500.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 250.000 - 500.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij DC** | 250.000 - 500.000 V |
| **Modulaire uitvoering (voor railmontage)** | Nee |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 11 kW |
| **Aantal hoofdcontacten als maakcontact** | 3 |
| **Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V** | 26 A |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V** | 45 A |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Veerklemaansluiting |
| **Nom. vermogen NEMA** | 7,457 kW |
| **Model** | Magneetschakelaar / AF |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |


ABB
1
L1
3
L2
5
L3
2
T1
4
T2
6
T3