ABB magneetschakelaar 55kw AF 116-30-22-13 100-250VAC/DC

€ 810,00

Breedte	90
Hoogte	150
Diepte	126
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	100.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	100.000 - 250.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	55 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	116 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	160 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	29,828 kW
Model	Magneetschakelaar / AF
Land van herkomst	Duitsland (DE)


1 L1
3 L2
5 L3
A1
Code-13
100-250V
50/60Hz, d.c.
A2
ABB
AF116-30
Ue~ V 220-240 380-415 690
AC-3 kW 30 55 55
AC-3 A 116 116 65
AC-1 A 160 160 160
Ui=1000 V GB/T 14048.4
IEC/EN 60947-4-1
Voltage V 200-208 220-240 440-480 550-600
HP-3ph HP 30 40 75 100
Max fuse, 250A J-type
Instruction 1SFC100003M0201
Serial No. 15160112121401816
CAL19
2 T1
4 T2
6 T3