

BERKER led dimmer 3-40w 2909

€ 46,30

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Metaal
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bevestigingswijze	Klauwbevestiging
Aansluitwijze	Schroefklem
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaaldiepte	50 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Bedieningswijze	Draaiknop
Type belasting	Universeel
Lichtwaardegeheugen	Nee
Ingang voor nevenunit	Nee
Seriedimmer	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos	34 mm
App besturing via Bluetooth	Nee
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V

Aderdoorsnede	0.500 - 2.500 mm ²
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Model	berker

