

B&J basiselement multifunctioneel sokkel 64811 U

€ 110,00

Transparant	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Ja
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Nom. (meet)stroom	10 A
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Lichtwaardegeheugen	Ja
Ingang voor nevenunit	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Min. diepte van de inbouwdoos	25 mm
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Verliesvermogen	0,3
Model	Basiselement Busch-flexTron



BUSCH-JAEGER



Made in
Germany

flex
Relais-Einsatz,
1-fach



64811 U

230 V~ 50 Hz
R,L,C: 2300 W/VA
LEDi typ: 300 W/VA
10 AX



N



↓ C1

↑



L



μ LEDi

