

B&J dali power potmeter inb 2117/11 U

€ 181,00

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Nom. (meet)stroom	0,075 A
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaaldiepte	51 mm
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Lichtwaardegeheugen	Ja
Ingang voor nevenunit	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos	28,5 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Type dimming	DALI
Metallic	Nee
Model	Basiselement dimmen

Made in Germany



2117/11 U
DALI-Power-
Poti Broadcast

230 V~ 50/60 Hz

Sek.15,5V=175mA



L

+DA

N

-DA



224300942