

B&J led dimmer 360va 6523 ur-104

€ 123,00

Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Aansluitwijze	Schroefklem
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaaldiepte	42 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Lichtwaardegeheugen	Ja
Ingang voor nevenunit	Nee
Seriedimmer	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Slagvastheid	IK00
Min. diepte van de inbouwdoos	20 mm

App besturing via Bluetooth	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Stuurspanning	220.000 - 240.000 V
Aderdoorsnede	1.000 - 2.500 mm ²
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Max. schakelvermogen LED	360
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Model	Basiselement dimmen

Made in Germany

LEDi

R,C R,L



6523 UR-104
LED-Dimmer

230 V~ 50/60 Hz
2-360 W/VA



μ



N ↑ ↑ ↗