

## Eaton Magneetschakelaar 2600A AC1, 230V..250Vac/dc, hulpcontact 2m, 2v

€ 22.600,00

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Breedte                                   | 515                 |
| Hoogte                                    | 462                 |
| Diepte                                    | 252                 |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 230.000 - 250.000   |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 230.000 - 250.000   |
| Type stuurspanning                        | AC/DC               |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 230.000 - 250.000 V |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 230.000 - 250.000 V |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 230.000 - 250.000 V |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 0 kW                |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                   |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 2                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 2                   |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 0 A                 |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 2.600 A             |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Railaansluiting     |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V    | 0 A                 |
| Nom. vermogen bij AC-4, 400 V             | 0 kW                |
| Nom. vermogen NEMA                        | 0 kW                |
| Model                                     | DILH                |

