

## Eaton Mini hulprelais DILER-22-C(42V50/60HZ) 2m, 2v, veerklem

€ 55,24

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Breedte                                                        | 45                  |
| Montagewijze                                                   | DIN-rail/schroef    |
| Hoogte                                                         | 58                  |
| Diepte                                                         | 52                  |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz                                  | 17.000 - 500.000    |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz                                  | 17.000 - 500.000    |
| Bedrijfsspanning bij DC                                        | 24.000 - 220.000    |
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit                                | Veerklemaansluiting |
| Type stuurspanning                                             | AC                  |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij AC 50HZ                           | 42.000 - 42.000 V   |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij AC 60HZ                           | 42.000 - 42.000 V   |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij DC                                | 0.000 - 0.000 V     |
| Met LED indicatie                                              | Nee                 |
| Nom. (meet)schakelstroom                                       | 10                  |
| Handbediening                                                  | Nee                 |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning                          | AC/DC               |
| Nom. bedrijfsstroom                                            | 10                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                           | 2                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                       | 2                   |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                         | 0                   |
| Nom. bedrijfsstroom $I_e$ , 400 V                              | 3 A                 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend               | 0                   |
| Interface                                                      | Nee                 |
| Handbediening mogelijk                                         | Nee                 |
| Model                                                          | DILER               |

