

## Finder FIN MAGNEETSCHAK 2M 2V 40A 12VUC

€ 83,43

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Breedte                                   | 53,5               |
| Hoogte                                    | 95,8               |
| Diepte                                    | 63,1               |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 10.200 - 13.200    |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 10.200 - 13.200    |
| Type stuurspanning                        | AC/DC              |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 12.000 - 12.000 V  |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 12.000 - 12.000 V  |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 12.000 - 12.000 V  |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Ja                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 11 kW              |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 2                  |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 2                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 0                  |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 22 A               |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 40 A               |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Schroefaansluiting |
| Model                                     | 22                 |
| Land van herkomst                         | Slovenië (SI)      |

