

## Finder FIN TIJDSCH.KLOK 1W 16A 24VUC

€ 131,25

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP20                  |
| Breedte                                    | 35,8 mm               |
| Montagewijze                               | DIN-rail              |
| Hoogte                                     | 60 mm                 |
| Diepte                                     | 90 mm                 |
| Aantal kanalen                             | 1                     |
| Max. schakelvermogen LED                   | 300                   |
| Voedingsspanning                           | 24.000 - 24.000 V     |
| Breedte in module-eenheden                 | 2                     |
| Aantal geheugenplaatsen                    | 30                    |
| Astroprogramma                             | Nee                   |
| Spanningstype voedingsspanning             | AC/DC                 |
| Contactuitvoering                          | Wisselcontact (NO/NC) |
| Handbediening                              | Ja                    |
| Weekprogramma                              | Ja                    |
| Nom. schakelstroom bij 250V AC             | 16 A                  |
| Aantal contacten                           | 1                     |
| Radiogestuurd                              | Nee                   |
| Jaarprogramma                              | Nee                   |
| GPS                                        | Nee                   |
| 60-minuten programma                       | Nee                   |
| 24-uurs programma                          | Nee                   |
| Vakantieprogramma                          | Ja                    |
| Toevalsprogramma                           | Nee                   |
| Impulsprogramma                            | Ja                    |
| Cyclusprogramma                            | Nee                   |
| Netsynchronisatie                          | Nee                   |
| Kwartsgestuurd                             | Ja                    |
| Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Ja                    |
| Voorkeuze schakeling                       | Nee                   |
| Potentiaalvrij schakelcontact              | Ja                    |
| Externe programmering                      | Nee                   |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Radiogestuurd (DCF77)</b>           | Nee                |
| <b>Bedrijfsurenmeter</b>               | Nee                |
| <b>Frequentie voedingsspanning</b>     | 50.000 - 60.000 Hz |
| <b>Autonomie in uren</b>               | 52.560             |
| <b>Kortste schakeltijd kanaal 1</b>    | 1 min              |
| <b>Tekstbegeleiding in het display</b> | Ja                 |
| <b>Externe drukcontact ingang</b>      | Nee                |
| <b>Incl. geheugenkaart</b>             | Nee                |
| <b>Gangnauwkeurigheid per dag</b>      | 0,5 s              |
| <b>Autonomie in jaren</b>              | 6                  |
| <b>Model</b>                           | 12                 |
| <b>EF018327</b>                        | 60                 |
| <b>Land van herkomst</b>               | Duitsland (DE)     |

