

FINDER magneetschak 2m 20a 12vdc 22.22.9.012.4000 € 30,07

Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	58,4 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	12.000 - 12.000 V
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	DC
Functie	Mechanisch
Stuurspanning 1	12.000 - 12.000 V
Stuurspanningstype 1	DC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	12 A
Max. gloeilampbelasting	1.000 W
Max. belasting TL-buis	400 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	400 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	360 VA
Aantal wisselcontacten	0
Model	22
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

