HAGER digitale schakelklok EGN103 € 131,40

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	35,8 mm
Montagewijze	DIN-rail
Hoogte	85 mm
Diepte	61,6 mm
Aantal kanalen	1
Max. schakelvermogen LED	400
Voedingsspanning	230.000 - 230.000 V
Breedte in module-eenheden	2
Aantal geheugenplaatsen	0
Astroprogramma	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC
Contactuitvoering	Wisselcontact (NO/NC)
Handbediening	Ja
Weekprogramma	Ja
Nom. schakelstroom bij 250V AC	16 A
Aantal contacten	1
Radiogestuurd	Nee
Jaarprogramma	Nee
GPS	Nee
60-minuten programma	Ja
24-uurs programma	Ja
Vakantieprogramma	Nee
Toevalsprogramma	Nee
Impulsprogramma	Nee
Cyclusprogramma	Nee
Netsynchronisatie	Nee
Kwartsgestuurd	Ja
Automatische omschakeling zomer/wintertijd	Ja
Voorkeuze schakeling	Nee
Potentiaalvrij schakelcontact	Nee
Externe programmering	Ja

Radiogestuurd (DCF77)	Nee
Bedrijfsurenmeter	Nee
Frequentie voedingsspanning	50.000 - 60.000 Hz
Autonomie in uren	43.800
Kortste schakeltijd kanaal 1	1 min
Kortste schakeltijd kanaal 2	1 min
Tekstbegeleiding in het display	Ja
Externe drukcontact ingang	Nee
Incl. geheugenkaart	Nee
Gangnauwkeurigheid per dag	1,5 s
Autonomie in jaren	5
Uitgangssignaal	Overig
EF018327	60
EF019335	Bluetooth


1
N
3
L
230V~ 50/60 Hz
15
:hager
EGN103
ok
menu
400W
LED/CFL
230V
AC1
-5T45
4
6
8