

HENSEL enystar lastschakelaarkast 100a 4p+n FP5104 € 434,30

Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	100 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	40 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Frameklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	40 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	100 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	1,5 kA
Schakelvermogen bij 400 V	40 kW
Model	Enystar

Land van herkomst

Duitsland (DE)

