

K&N stappenschakelaar inbouw 2-polig 0-1-2-3 CH10.A261.FT2

€ 60,05

Uitvoering	Standenschakelaar
Aantal polen	2
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Met terugvering in nulstand	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Nom. continuustroom I_u	20 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I_e bij AC-3, 400 V	11,5 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Met nulstand	Ja
Geschikt voor frontbevestiging	Ja
Compleet apparaat in behuizing	Nee
Model	Multi-step switch
Land van herkomst	Oostenrijk (AT)

