Schneider Electric TeSys Mini-Vario - Lastscheider/noodstop - 3M - 12A - Te monteren op d € 33,40

Breedte	60
Aantal polen	3
Hoogte	60
Diepte	123,5
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	12 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	6 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	3 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	4 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek

Nom. continustroom, AC-21, 400 V	12 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,14 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	8,1 A
Model	TeSys Vario
Met voorbereidde bekabeling	Nee
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)

