SE nooduit lastscheider + knop 32a 3p VCD1 € 51,05

Breedte	60
Aantal polen	3
Hoogte	74
Diepte	121
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	32 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	10 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	11 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	32 A

Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,384 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	21,8 A
Model	TeSys Vario
Met voorbereidde bekabeling	Nee
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)

